Имитатор взрывного устройства

LASERWAR

Содержание

Начало работы

1. Введение

2. Описание

Игра с «Имитатором взрывного устройства»

3. Включение/Выключение

4. Настройка

5. Эксплуатация

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства «ИВУ». Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной.

Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе. Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей Имитатора взрывного устройства.

2. Описание

Имитатор взрывного устройства — это небольшой чемоданчик чёрно-го цвета. Для удобства переноски есть ручка. Внутри находится светодиод питания, звуковой оповещатель, два информационных дисплея, цифровая клавиатура, антивандальный замок. Гнездо зарядки расположено на внешней боковой стороне.

Девайс активируется после введения кода, для деактивации нужно также ввести код. Если этого не произойдёт, через установленное время имитатор взорвётся и поразит всех игроков, находящихся рядом. О взрыве просигнализирует громкий звук.

Игра с «Имитатором взрывного устройства»

3. Включение/выключение

Имитатор взрывного устройства включается и выключается поворотом ключа, который на время игры находится у инструктора. После включения на OLED-дисплее отобразится время раунда. После деактивации

или имитации «взрыва» повторный запуск — только после выключения питания.

4. Настройка

ИВУ настраивается вручную без сторонних программ. По умолчанию задано два пароля: для администратора (все единицы), для игрока (все двойки). Пароль администратора необходим для перехода в режим настроек. Если вы забыли пароль, то при включении (повороте ключа) удерживайте кнопку с цифрой 5. Пароли восстановятся по умолчанию . Клавиша * сохраняет параметры, # отменяет.

После ввода единиц откроется меню настроек:

1 - Админ — здесь можно изменить пароль администратора;

2 - Деакт — здесь можно изменить пароль игрока;

3 - Время — время с момента активации и до взрыва девайса, значение варьируется от 1 секунды и до 99 минут 59 секунд.

4 - Лого — при желании вы можете указать название своего клуба или команды, оно будет отображаться на экране при включении устройства. Выбор буквы клавиши 2 и 8, переход к нужной позиции - 4 и 6.

5. Эксплуатация

Пароль для игрока необходим при активации и деактивации устройства, по умолчанию все двойки. Когда имитатор активирован, начинается обратный отсчёт времени, за этот промежуток нужно успеть подобрать пароль и ввести его. После ввода правильного пароля устройство деактивируется, на дисплее появится соответствующая надпись.

По результатам игры победителем становится команда, которая осуществила подрыв ИВУ, либо не допустила этого.

Появились вопросы по работе устройства? Напишите нашим специалистам:

Дмитрий Сухарев
Специалист службы технической поддержки

ВК: https://vk.com/laserwar_technical
Email: help@laserwar.com
Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)
Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков
Начальник гарантийного отдела

Email: support@laserwar.com
Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)
Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15

LASERWAR