

Умный пульт Nano



LASERWAR



Содержание

Начало работы

1. Введение
2. Описание

Игра с Умным пультом Nano

3. Включение/Выключение
 4. Настройка
 5. Эксплуатация
- 

Начало работы

1. Введение

Поздравляем с приобретением дополнительного устройства Умный пульт Nano. Ваше время в лазертаге — это наша ответственность, мы стремимся сделать игру простой, увлекательной и современной. Девайс разработан таким образом, чтобы его достали из коробки и сразу приступили к работе.

Если вы только знакомитесь с нашим лазертаг-оборудованием, инструкция поможет быстрее во всём разобраться и начать игру. Если вы уже опытный пользователь, то прочтите всю информацию и проверьте, что ничего не упустили из возможностей умного пульта для лазертага.

2. Описание

Умный пульт Nano предназначен для работы с лазертаг-оборудованием 8,9,10,11 поколений производства компании LASERWAR, позволяет выполнять 14 команд.

Пульт представляет собой устройство с автономным аккумуляторным источником питания, клавишами управления на передней панели, приемником/излучателем ИК сигнала.

Питается «Умный пульт NANO» от батареи CR2032. Время работы 1-6 месяцев в зависимости от интенсивности использования. В режиме бездействия может проработать от одной батареи до 7 лет.

Игра с Умным пультом Nano

3. Включение/выключение

Пульт реагирует на нажатие любой кнопки, после нажатия загорается X-образный световой индикатор. Выберите нужную команду, ориентируясь на цветовые подсказки. Пульт автоматически отключается через одну минуту бездействия. Для экономии энергии батареи можно отключить его, удерживая нажатой любую кнопку в течение 2 секунд.

4. Настройка

Умный пульт Nano не требует дополнительных настроек. Не предусмотрено настроек через софт.

5. Эксплуатация

На лицевой стороне пульта расположено пять кнопок. Красная кнопка с треугольным логотипом LASERWAR приводит выбранную команду в действие. Если нажать ее до выбора команд, по поверхности пульта промелькнет бегущий огонек, показывающий, что нужно сначала выбрать режим работы.

Верхняя кнопка позволяет «перекрашивать» игрока, меняя цвет его команды. Нажимаем ее несколько раз, ориентируясь на цвет индикатора (красный, синий, желтый, зеленый), и выбираем нужный цвет. Далее жмем красную треугольную кнопку подтверждения и приводим команду в действие. Мерцание двух светодиодов по бокам треугольника индицируют работу ИК-излучателя.

Нижняя кнопка выбирает режим «Пуск/Пауза». Выбирая режим, нажимаем ее однократно (можно и больше, но это не изменит ничего). Далее последовательно жмем «треугольник». Первое нажатие останавливает игрока, второе – возвращает в игру.

Правая кнопка поочередно выбирает команды запуска игры и восстановления здоровья – «Новая игра» красный цвет, «Отложенный старт» синий цвет, «Реанимация» зеленый цвет и «Аномалия (x2 здоровья)» желтый цвет. Ориентируемся по цветовому коду и жмем подтверждение.

Левая кнопка последовательно выбирает команды «Убить игрока» красный цвет, «Огонь по своим FF on/off» синий цвет, «Мощность выстрела 49/99» зеленый цвет и «Очистка статистики» желтый цвет. Выбираем команду и жмем подтверждение.



Появились вопросы по работе устройства? Напишите нашим специалистам:

Дмитрий Сухарев

Специалист службы технической поддержки

ВК: https://vk.com/laserwar_technical

Email: help@laserwar.com

Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)

Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15

Максим Акинчиков

Начальник гарантийного отдела

Email: support@laserwar.com

Телефон: 8-800-551-88-02 (доб. 103)

Telegram/WApp: +7 (964) 616-15-15



L A S E R W A R